



Configuration du répertoire téléphonique

Appuyer sur la touche message  ou composez-le *97

Entrez le mot de passe Votre mot de passe ou celui par défaut : 2222

Choisir l'option 0 (options de la messagerie vocale)

Touche 3 enregistrés votre nom seulement

Enregistrer votre **Nom seulement** ensuite appuyé sur le bouton # lorsque terminé

Ensuite 3 choix s'offrent à vous :

Touche 1 pour **accepter** le nom

Touche 2 pour **écouter** le nom

Touche 3 pour **enregistrer** le message une autre fois

Telephone Directory Name Configuration

Press the **Message key**  or dial *97

Enter your voicemail password or the default password: 2222

Select option 0 (Voicemail Options)

Press 3 to record your name only

Record **your name only**, then press the **#** key when finished

You will then have 3 available options:

Press 1 to accept the recording

Press 2 to listen to the recording

Press 3 to record the name again